

Ficha técnica 82HYG7750E

Generador Gasolina

Nominal	: 5000 W
Potencia Máxima	: 5500 W
Frecuencia	: 50 Hz
Voltaje	: 220V
Presión de trabajo	: 3000 RPM
Tipo de corriente	: Monofásico
Corriente nominal	: 22,7 A
Tipo de Combustible	: Gasolina
Capacidad depósito Combustible	: 25 L
Capacidad Aceite	: 1,1 L
Indicador de combustible	: Si
Medidor de voltaje	: Si
Horómetro	: Si
Medidor de frecuencia	: Si
Sistema Arranque	: Eléctrico y Manual
Cilindrada	: 420 cc
Factor Potencia	: 1
Regulación Voltaje	: AVR
Nivel sonoro	: 97 dB
Peso	: 81,8 Kg
Dimensiones producto (mm)	: 800 x 550 x 585
Gabinete	: Abierto
Rueda y manilla	: Si
Autonomía 50% carga (h/l)	: 13,2 hrs
Autonomía 100% carga (h/l)	: 8,7 hrs.
Consumo 50% carga (l/h)	: 1,89 l
Consumo 100% carga (l/h)	: 2,86 l
Garantía	: 1 año



Todos los generadores con partida eléctrica incorporan:

- Partida Start/Stop (botón pulsador que reemplaza la llave).
- Ahogador eléctrico.
- Indicador del estado de la Batería.